

BAKOCA

BAGER - KONDITOR - CATERING Udstyr **DATABLAD**

Domino Surdejmaskine: "MAMA"

Type "MAMA" med eller uden touchscreen

Maskinen er fremstillet i rustfrit stål og leveres med et softwareprogram, med 4 programmer som er fremstillet til at styre råvarens fermenteringsfaser.

Selve kedlen og produktets temperatur kontrolleres af en sonde.

Maskinen har softwareintervention i tilfælde af "blackout".

Maskinen er fasehåndteringsfleksibel og har både visuelle alarmer og alarmer med lyd.

Temperaturskala: (0-43 °C)

Automatisk temperaturkontrol med regulering.

Maskinen er tropikaliseret, og kommer med støvfilter.

Dette gør at den performer godt i alle slags miljøer.

De indvendige vægge i maskinen er med af-isningssystem.

Maskinen har en aftagelig tappe-hane på 2,5 tomme.

Maskinen har variabel værktøjshastighed via inverter.

Elektronisk overbelastnings stop ved overdosering.

Kedel leveres med transparent sikkerhedsskærm.

Kontrolpanel med display, hvor man kan aflæse temperaturen og se en tidskontrol i hver fase.

Kontrolpanel som Touchskærm

"WEEK-END" -OPSÆTNING

Til startopbevaring er der tre cyklusser tilgængelige i løbet af

24 timer - cyklus D1

48 timer - cyklus D2

72 timer - cyklus D3

BAKOCA

BAGER - KONDITOR - CATERING Udstyr

Teknisk information:

Strøm: 220/1/50Hz

	MAMA 8	MAMA 15	MAMA 30	MAMA 80	MAMA 120	MAMA 300
KW	0,5	0,7	0,9	1,8	2,3	7,8

MAMA 8

Kedelkapacitet: 8 L

Produktionskapacitet: 6,5 L

Brugbar kapacitet 4,5 L

MAMA 15

Kedelkapacitet: 17 L

Produktionskapacitet: 14 kg

Brugbar kapacitet 10 kg

MAMA 30

Kedelkapacitet: 30 L

Produktionskapacitet: 25 kg

Brugbar kapacitet 17,5 kg

MAMA 80

Kedelkapacitet: 87 L

Produktionskapacitet: 78 kg

Brugbar kapacitet: 58 kg

MAMA 120

Kedelkapacitet: 120 L

Produktionskapacitet: 100 kg

Brugbar kapacitet 80 kg

MAMA 300

Kedelkapacitet: 320 L

Produktionskapacitet 270 kg

Brugbar kapacitet 215 kg

BAKOCA

BAGER - KONDITOR - CATERING Udstyr

MAMA 15 og understel til MAMA 15



**MAMA 8 med
understel**



MAMA 30



MAMA 300

MAMA 80 – MAMA 120

